



QNG Co., Ltd.

No quality - No born

A : 1L Street No. 18B, Binh Hung Hoa A, Binh Tan, HCMC

T : 028.3636 3724 F : 028.3636 3714 www.denyo.com.vn

Máy phát điện Elemax – SH11000 (Made in Japan)

THÔNG SỐ CƠ BẢN	
Công suất dự phòng (kVA)	10.0
Công suất định mức (kVA)	8.5
Tình trạng	Mới 100%
Chất lượng	Nhật Bản
Điện áp (Volt)	220
Hệ số công suất (Cos φ)	1.0
Tần số (Hz)	50
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG	
Dài x Rộng x Cao (mm)	924 x 665 x 636
Trọng lượng khô (kg)	158



ELEMAX



CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

- Trọng lượng nhẹ.
- Động cơ Honda kiểu OHV.
- Điều chỉnh điện áp bằng AVR.
- Hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu.
- Hệ thống khung đỡ với kết cấu gọn nhẹ và cơ động.
- Bình nhiên liệu lớn cho phép thời gian hoạt động kéo dài.
- Bảng điều khiển thiết kế thuận lợi cho việc quan sát và điều khiển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model máy phát điện	SH11000	Kiểu đầu phát	Tự kích từ
Động cơ	Honda	Điều chỉnh điện áp	AVR
Model động cơ	GX630	Số pha	1
Dung tích xilanh (Cc)	688.0	Công tắc nguồn	Có
Công suất tối đa (Hp)	21.1	Đèn báo	Có
Hệ thống đánh lửa	Transistor	Ổ cắm nguồn	2
Khởi động	Đề điện	Bảo vệ quá tải	Có
Nhiên liệu	Xăng	Cảnh báo nhớt	Có
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (l/giờ)	5.4	Bảo vệ quá nhiệt	Có
Dung tích nhớt (lít)	2.0	Độ ồn cách 7m (dbA)	74
Đầu phát điện	Sawafuji	Bình nhiên liệu (lít)	38

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI :

- Độ ồn thấp.
- Giá thành hợp lý.
- Thủ tục nhanh gọn.
- Phụ tùng chính hãng.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE : 0907.592.592 để được tư vấn miễn phí.

Hotline : 0907 592 592

Email : info@qng.com.vn